



HP Color LaserJet Managed MFP E47528f

Liten og mektig: HPs minste Enterprise-MFP

HP Managed MFP-er og skrivere er optimalisert for administrerte miljøer. Denne produktporteføljen med økt månedlig sidevolum og færre inngrep, kan bidra til reduserte utskrifts- og kopieringskostnader. Kontakt den autoriserte HP-forhandleren din for detaljer.



Denne skriveren bruker dynamisk sikkerhet, som kan bli oppdatert regelmessig av fastwareoppdateringer. Skriveren skal bare brukes med blekkpatroner med en original HP-brikke. Blekkpatroner med en brikke som ikke er fra-HP, vil kanskje ikke fungere eller vil kanskje slutte å fungere. Mer på: www.hp.com/learn/ds

Enkel å bruke, enkel å administrere

- For å optimalisere investeringen din i årene som kommer, kan HP FutureSmart-fastvaren oppdateres med de nyeste funksjonene¹.
- Sentraliser styringen av utskriftsmiljøet med HP Web Jetadmin – og få bedre forretningseffektivitet.²
- Med konsekvent brukeropplevelse og intuitive, nettbrett lignende ikoner, er det enkelt å få oppgaver gjort på tvers av maskinparken.
- Sett opp MFP-skriveren raskt, og styr enhetens innstillinger enkelt for å øke effektiviteten.

Verdens sikreste utskrift³

- Driftskoden (BIOS) kontrolleres automatisk under oppstart, og reparerer seg selv hvis det er nødvendig.
- Common Criteria-sertifisert⁴ for kontinuerlig overvåking av minneaktivitet for å oppdage og stoppe angrep i sanntid.
- Fastvaren blir kontrollert automatisk under oppstart for å finne ut om koden er autentisk – digitalt signert av HP.
- Skriverens utgående nettverkstilkoblinger inspiseres for å stoppe mistenkelige forespørsler og hindre skadelig programvare.
- Beskytt data som er lagret på denne MFP-en – nøkler, passord, sertifikater og mer – med den innebygde HP Trusted Platform-modulen.⁵

Styrk arbeidsgruppene med forbedret produktivitet

- Med kortleserstøtte og hundrevis av løsninger fra HP og tredjeparter, kan du gi arbeidsgruppene det de trenger for å lykkes.
- Med valgfrie MFP-apper som oppfyller spesifikke bedriftsbehov, kan du optimalisere arbeidsflyten, redusere trinn og feil og støtte mobile arbeidere.
- Ved å bruke PIN/Pull-utskrift for å hente utskriftsjobber, kan du bidra til å sikre konfidensiell informasjon.
- Forbli tilkoblet med tilleggsutstyr for trådløst,⁶ Bluetooth® Low Energy og NFC touch-to-print.
- Med en fargeberøringsskjerm på 4,3 tommer (10,9 cm) som kan tilpasses, er det enkelt å administrere jobber direkte på MFP-skriveren.

Bærekraftighet er et smart forretningsprinsipp

- Bidra til å spare papir rett ut av esken. Tosidig (dupleks) utskrift er satt som standard for automatisk besparelse.⁷
- Ved å bruke HP Roam for Business, kan du bidra til å redusere papir- og toneravfall ved å bare skrive ut nødvendige utskriftsjobber.⁸
- Spar energi uten å ofre ytelse – denne MFP-skriveren er ENERGY STAR®- og Blue Angel-sertifisert.
- Med HP Accessibility Kit (som inkluderer overlegg for punktskrift og taktilt lim, HP Access Handle og BigKeys LX-tastatur) og kompatibilitet med HP Accessibility Assistant, kan du fjerne barrierer og bidra til å oppfylle samsvars- og tilgjengelighetsstandarder.⁹

Produktomvisning

HP Color LaserJet Managed MFP E47528f vist

1. 10,9 cm fargeberøringskjerm
2. Lett tilgjengelig USB-port
3. 150-arks utskuff
4. Automatisk tosidig utskrift (standard)
5. Frontdekseltilgang til originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence
6. 50-arks universalskuff 1
7. 250-arks papirskuff 2
8. 50-arks automatisk dokumentmater (ADM)
9. Tilgang til utskriftsbane via deksel til høyre
10. Praktisk av/på-bryter på fronten
11. Hi-Speed USB 2.0-port for tilkobling av enheter fra tredjepart
12. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
13. Gigabit Ethernet-nettverksport



Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W9090MC HP svart Managed original LaserJet-tonerkassett (~ 8600 sider) W9091MC HP cyan Managed original LaserJet-tonerkassett (~ 6900 sider) W9092MC HP gul Managed original LaserJet-tonerkassett (~ 6900 sider) W9093MC HP magenta Managed original LaserJet-tonerkassett (~ 6900 sider)
Tilbehør	2MU47A HP tilgjengelighetsassistent 2TD64A HP tilgjengelighetssett 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 4QL32A HP Legic sikker USB-leser 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory B5L31A HP FIH-port (Foreign Interface Harness) CF404A HP LaserJet 550-arks materskuff X3D03A HP Universal USB Proximity Card Reader Y7C05A HP HIP2-tastetrykkleser
Service og kundestøtte	U11VKE HPs service neste virkedag i 3 år for Color LaserJet Managed MFP E47528 U11VLE HPs service neste virkedag i 4 år for Color LaserJet Managed MFP E47528 U11VME HPs service neste virkedag i 5 år for Color LaserJet Managed MFP E47528 U11VSE HPs 3-årige bare kanaldeler-service for Color LaserJet Managed MFP E47528service U11VTE HP 4 års bare kanaldeler-service for Color LaserJet Managed MFP E47528service U11VVE HPs 5-årige bare kanaldeler-service for Color LaserJet Managed MFP E47528 U11VWPE HPs 1 årige service etter garanti, neste virkedag for Color LaserJet Managed MFP E47528 U11VXPE HPs 2-årige service etter garanti, neste virkedag for Color LaserJet Managed MFP E47528 U11DPPE HPs 1-årige service etter garanti, bare kanaldeler for Color LaserJet Managed MFP E47528 U11VPPE HPs 2-årige service etter garanti, bare kanaldeler for Color LaserJet Managed MFP E47528

Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Managed MFP E47528f
Produktnummer	3QA75A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks
Kontrollpanel	10,9 cm kapasitivt fargeberøringskontrollpanel
Utskrift	
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 27 spm; Farger (A4, normal): Opptil 27 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 24 bpm; Farger (A4, tosidig): Opptil 24 bpm;
Første side ut ²	Svart (A4, klar): Så raskt som 9,5 sek; Farger (A4, klar): På bare 11,0 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): På bare 11,0 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): På bare 12,1 sek;
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 dpi; Farge (best): Opptil 600 x 600 dpi; Teknologi: HP ImageREt 3600, forbedret (600x600 dpi), fine linjer (1200x1200 dpi), QuickView (300x300 dpi);
Månedlig kapasitet	Opptil 65 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 1500 til 7500
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Forhåndsvisning, tosidig utskrift, utskrift av flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vannmerker, lagring av utskriftsjobber, lett tilgjengelig USB
Standard skrifterspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v 1.7), Apple AirPrint™
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript Level 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono World Type); 2 interne Windows Vista 8-skrifter (Calibri, Cambria); Ekstra skriftløsninger er tilgjengelige via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 2 mm, Bunn: 2 mm, Venstre: 2 mm, Høyre: 2 mm; Maksimalt utskriftsområde : 212 x 352 mm
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk (standard)
Kopiering	
Kopieringshastighet	Svart (A4): Opptil 27 kpm; Farger (A4): Opptil 27 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	Tosidig kopiering; Skalerbarhet; Bildekorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet); N-opp; N- eller Z-sortering; Innholdsretning; Skillefunksjon; Hefte; Jobbygg; Kant-til-kant; Jobblagring; ID-kopiering; Bokkopiering; A-til-B-kopiering (f; Største antall eksemplarer: Opptil 9999 kopier; Forminskning/forstørring: 25 til 400 %
Skanning	
Skannehastighet ³	Normal (A4): Opptil 29 spm / 46 bpm (svart-hvitt), opptil 20 spm / 35 bpm (farger) ; Tosidig utskrift (A4): Opptil 46 bpm (svart-hvitt), opptil 35 bpm (farger)
Skannerspesifikasjoner	Skannertype Planskanner, ADM; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Twain-versjon: Versjon 2.1; Tosidig ADM-skanning: Ja, tosidig skanning i én passering; Maksimal skannestørrelse (planskanner, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 dpi
Avanserte skannerfunksjoner	Optimaliser tekst/bilde;Bildejusteringer;Jobbygg;Utskriftskvalitetsinnstilling;Valgbar skanneoppløsning 75 til 600 dpi;Automatisk fargedeteksjon;Kantsletting;Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett
Anbefalt månedlig skannevolum	900 til 4800
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 297 mm ; Minste mediestørrelse (ADM): 127 x 178 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 216 x 356 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256
Digital sending	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF ; Tilleggsutstyr: Godkjenning; HP Digital Sending Software (valgfritt); Digital faks (send til LAN, Internett); Lokal adressebok; OCR
Faksing	
Faksing ⁴	Ja, 33,6 kbps
Spesifikasjoner for faks	Faksminne: Avhengig av mengden ledig diskplass; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Opptil 203 x 196 ppt; 256 grånyanser; Superfin: Opptil 300 x 300 dpi; Hurtigoppringing: Opptil 1000 numre; Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Andre godkjenninger for telekommunikasjon ifølge kravene i de enkelte land.
Smarte faksprogramvarefunksjoner	Lagrede fakser;Faksarkivering;Tilpass til side;Faksadressebok;LAN/Internett-faks;Faksnummerbekreftelse;Tidsplan for feriefakser
Prosesorhastighet	800 MHz
Tilkobling	
Standard	2 høyhastighets USB 2.0-vert; 1 høyhastighets USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 FAKS
Tilleggsutstyr	HP Jetdirect LAN-tilbehør 8FP31A, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless-tilbehør 3JN69A
Trådløst	Tilleggsutstyr, aktiveres ved kjøp av maskinvaretilbehør. Tobånds stasjon for trådløs funksjonalitet og Wi-Fi Direct-funksjonalitet tilgjengelig med HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless-tilbehør 3JN69A
Mobil utskriftsfunksjon ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift; NFC touch-to-print (tillegg); Roam-kompatibel for enkel utskrift; PrinterOn-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	Via innebygd nettverksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direktemodus, LPD, Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint; Oppdagelse: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); Administrasjon: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Syslog; Sikkerhet: SNMPv3, SSL Cert Management, IPSec (IKEv1 og IKEv2), brannmur, 802.1x
Nettverksfunksjoner	Ja, via HP Jetdirect Ethernet innebygd utskriftsserver (standard) som støtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-støtte på Fast Ethernet og Gig-koblinger; IPSec (standard); 802.11a/b/g/n trådløst nettverk (tillegg); Ekstra Ethernet-port (tillegg).
Harddisk	Ikke tilgjengelig
Minne	Standard: 2 GB ; Maksimum: 2 GB
Mediehåndtering	
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: 3
Medietyper	Papir (bond, brosjyre, farget, glanset, brevhode, foto, vanlig, forhåndstrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), postkort, etiketter, konvolutter
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 98 x 148 til 216 x 356 mm; Tilleggsskuff: 98 x 148 til 216 x 356 mm Støttet (metrisk): Skuff 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, konvolutter (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egendefinert: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16K; 98 x 148 til 216 x 356 mm; Valgfri skuff 3: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16K; 98 x 148 til 216 x 356 mm ADM: Oficio; Statement; A4; RA4; A5; B5

Modell	HP Color LaserJet Managed MFP E47528f
Produktnummer	3QA75A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 50-arks universalskuff, 250-arks papirskuff Standard utkapasitet: 150-arks utskuff Ekstra innenhet: 550-arks skuff (tilleggsutstyr); Alle skuffer inkluderer papirguider i fast størrelse ADM: Standard, 50 ark
Medievekt	Skuff 1: 60 til 176 g/m ² (opptil 200 g/m ² med postkort og HP Color Laser glanset fotopapir); Skuff 2: 60 til 163 g/m ² (opptil 176 g/m ² med postkort, opptil 200 g/m ² med HP Color Laser glanset fotopapir); Valgfri skuff 3: 60 til 163 g/m ² (opptil 176 g/m ² m)
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 50; konvolutter: 5 Skuff 2: Ark: 250; konvolutter: 10 Skuff 3: Ark: 550 Maksimum: Opptil 850 ark (med valgfri 550-arks papirskuff) ADM: Standard, 50 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 150 ark Konvolutter: Inntil 20 konvolutter Maksimum: Opptil 150 ark
Kompatible operativsystemer	Windows Client OS (32-/64-biters): Win10, Win8.1, Win7 Ultimate; Mobilt OS: iOS, Android; Mac: Apple® MacOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15; Diskret PCL6-skriverdriver: Hvis du vil ha mer informasjon om støttede operativsystemer, gå til http://www.support.hp.com , oppgi produktnavn og søk, klikk på brukerhåndbøker og skriv inn produktnavnet og søk etter brukerhåndbok, søk etter brukerhåndbok for (produktnavn), søk etter delen om operativsystemer som støttes, UPD PCL6 / PS-skriverdriver; Støttede operativsystemer: For mer informasjon om støttede operativsystemer, se http://www.hp.com/go/upd
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows Server 2008 R2 64-bits, Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Windows Server 2019 64-bits, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp og XenDesktop 7.6, Novell iPrint server; Citrix Ready Kit-sertifisering: Opptil Citrix-server 7.18. Hvis du vil ha mer informasjon, se http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: For mer informasjon se http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: For mer informasjon se http://www.hp.com/go/unixmodelscrips
Minstekrav til systemet	Windows: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, eller USB-port, nettleser. For ytterligere maskinvarekrav til operativsystem kan du se http://www.microsoft.com Mac: 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, eller USB-port, nettleser. For ytterligere maskinvarekrav til operativsystem kan du se http://www.apple.com
Medfølgende programvare	Ingen programvareløsninger følger med i esken. Finnes bare på http://www.hp.com eller http://www.123.hp.com
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning, LDAP-godkjenning, 1000 bruker-PIN-koder, avanserte tilleggs løsninger for godkjenning fra HP og tredjepart (f.eks. kortlesere); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat, Pre-shared Key, Kerberos-godkjenning, Støtter WJA-10 IPsec-konfigurasjonstillegget, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Sertifikater, Tilgangskontrolliste; Data: Lagringskryptering, kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140 validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), kryptert legitimasjon; Enhet: HP Sure Start Secure Boot (BIOS-integritetskontroll med selvreparerende funksjon), Intrusion Detection (kontinuerlig intern overvåking etter angrep), hvitelisting (laster bare godkjent kode), innebygd Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, sikkerhetslåsespor, deaktivering av USB-port; Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog-meldinger behandles og er tilgjengelig i SIEM-ene Arcsight og Splunk
Skriveradministrasjon	HP Printer Assistant, HP Web JetAdmin-programvare, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (en del av HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (del av HP WebJetAdmin), skriveradministrators ressurssett for HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
Mål og vekt	
Skrivermål (B x D x H)	Minste 415,4 x 472 x 399,8 mm; Maksimum: 415,4 x 1124,4 x 656 mm (skriver fullt åpnet)
Pakningsstørrelse (B x D x H)	597 x 497 x 490 mm
Skrivervekt	23,2 kg
Pakningsvekt	26,34 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C Fuktighet: 10 til 90 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,1 B(A) (utskrift på 27 bpm) Akustisk trykkemisjon: 49 dB(A) (utskrift på 27 bpm)
Strøm	Krav: 220 til 240 VAC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) (Ikke to spenninger, strømforsyningen varierer for delenumre med #-utstyrskodeidentifikator); Forbruk: 581 watt (aktiv utskrift), 21,9 watt (klar), 1,0 watt (hvilemodus), 0,08 watt (auto-av / manuelt på), 0,08 watt (manuelt av); Typisk strømforsyning (TEC): Blue Angel: 1,051 kWh/uke; Energy Star 3.0: 0,425 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto-på/Auto-av-teknologi; hu-Hurtigstartteknologi; Instant-on-kopiering
Sertifiseringer ⁷	CISPR 22:2008 (internasjonal) klasse A, CISPR 32:2012 (internasjonal)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (internasjonal)/EN 55035:2017, EN 55024:2010 + a1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Andre EMC-godkjenninger slik det er påkrevd i de enkelte land. EPEAT® Silver; CECP; ENERGY STAR®-sertifisert Blue Angel-samsvar ⁸ Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Innhold i esken ⁹	HP Color LaserJet Managed MFP E47528f-skriver; HP svart original LaserJet-tonerkasset (ca. 2400 sider); HP cyan, magenta og gul original LaserJet-tonerkassetter (ca. 2100 sider hver); Papirguider i fast størrelse; Kom i gang-veiledning; 1 strømledning
Garanti	Ett års reparasjon på stedet med telefonstøtte 24 timer i døgnet / 7 dager i uken

Fotnoter

- ¹ Noen funksjoner aktivert av fremtidige HP FutureSmart fastvareoppgraderinger er kanskje ikke tilgjengelig på eldre enheter, hvis for eksempel fysiske produkttegenskaper begrenser funksjonaliteten til den nye funksjonen.
- ² HP Web Jetadmin er gratis og tilgjengelig for nedlasting fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ³ HPs mest avanserte innebygde sikkerhetsfunksjoner er tilgjengelige på HP Enterprise- og HP Managed-enheter med HP FutureSmart-fastvare 4.5 eller nyere. Påstand basert på HPs gjennomgang i 2019 av publiserte funksjoner for konkurrerende skrivere i klassen. Det er bare HP som tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som automatisk oppdager, stopper og gjenoppretter etter angrep med en selvreparerende omstart, i samsvar med NIST SP 800-193-retningslinjene for enheters cyber-fleksibilitet. Besøk <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> for en liste over kompatible produkter. Besøk <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims> for å få mer informasjon.
- ⁴ Tredjepartssertifisering basert på Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 Standardkrav per mai 2019. Sertifisering som gjelder HP Enterprise- og Managed-enheter som kjører HP FutureSmart-fastvare versjon 4.5.1 og nyere. For mer informasjon: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ⁵ Bruk av HP Trusted Platform-modul kan kreve fastvareoppgradering.
- ⁶ Trådløs ytelse er avhengig av fysiske omgivelser og avstand fra tilgangspunktet, og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.
- ⁷ Avhengig av landets oppsettsesifikasjoner.
- ⁸ For å aktivere HP Roam kan noen enheter kreve fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE) nettsporingsfunksjoner. Abonnement kan være påkrevd. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁹ Fastvareoppgradering kreves.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ³ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.
- ⁴ For å aktivere HP Roam kan noen enheter kreve fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE)-nettsporingsfunksjoner. HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless-tilbehør eller RadBeacon USB kan kjøpes av kunder. Abonnement kan være påkrevd. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁵ For å aktivere HP Roam kan noen enheter kreve fastvareoppgradering og tilleggsutstyr for å legge til Bluetooth® Low Energy (BLE)-nettsporingsfunksjoner. HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless-tilbehør eller RadBeacon USB kan kjøpes av kunder. Abonnement kan være påkrevd. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁶ Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWt).
- ⁷ EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se <http://www.epeat.net> for registreringsstatus etter land.
- ⁸ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-verdien er vanligvis basert på måling av 115V enhet og 230V for Blue Angel.
- ⁹ Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for kapasitetsinformasjon om kassetten(e) som følger med skriveren. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.

